

## G-P200 智能巡更管理系统使用指南（说明书）

欢迎使用本公司智能巡更管理系统，您将在以后的使用中亲身体会到本产品带给您的便利。

本系统由巡更器、数据通讯线、巡更点和管理软件等四部分组成。本系统的工作流程如下：巡更人员手持巡更器，沿着规定的线路巡查，同时在规定的时间内到达巡更地点，用巡更器读取巡更点、工作时伴有声音和亮光双重提示，同时巡更器也会自动记录到达巡更地点的时间和巡更人员。然后把巡更器通过数据通讯线将数据上传到管理系统数据库内，管理软件对巡更数据进行自动分析并智能处理，由此实现对巡更工作的管理。

### 系统要求及软件安装

- 电脑的 CPU 性能应高于 MMX 或者奔腾 233MHz，最小 32MB 内存
- 有 USB 接口和 CD-ROM 驱动器
- 800×600 像素、16 位彩色兼容显示器
- 预装 Windows2003/XP 之一操作系统。

注意：由于本软件针对商业企业用户开发，因此**适用于在 Windows 2000 Professional 或以上版本操作系统**。请勿安装在 VISTA、winXP Home Edition(家庭版)、Win98/98SE/ME 等个人操作系统上。

安装软件时，打开软件光盘，找到与产品对应的软件，然后双击 Setup.exe 文件开始安装（安装过程中电脑的 USB 口不要占用），按照提示即可完成软件安装。

第一次打开软件后，进入登陆界面，默认的管理员密码是“999”，操作员密码是“123”请登陆后自行修改。详细的软件设置和使用方法，请参照随机附带光盘 内的“软件操作指南”。

### 巡更器使用方法

- 1、在读取巡更点时，先把巡更器头部靠近巡更点约 3~4cm 无须接触、自动读卡。当听到“嘀”声后，并伴随亮光提示时，表明读取成功，无需再次读取；
- 2、连接电脑时，请先把数据通讯线与巡更器及电脑 USB 口连接好，打开管理软件。然后点击管理软件里的“读取数据”，界面中会出现巡更人员所巡更的信息保存即可；
- 3、读卡时连闪 2 下，表示此时巡更器电量低于 2.7V，请及时更换。
- 4、读卡时连响 3 声，表示时间出错与电脑连接校时即可。
- 5、读卡时连响 4 声，需重新读取此卡。
- 6、读卡时连响 6 声，为数据满让连接电脑清除巡更器内的数据即可。

### 电池使用方法

电池型号：巡更器供电电池为 3.0V 免充电锂离子电池。

电池更换方法：更换电池时，请使用产品专用螺丝刀将巡更器尾部打开，取出旧电池再安装上新电池，装好尾部弹簧、胶圈再用专用螺丝刀将巡更器尾部拧紧，电池更换完毕后将巡更器与电脑连接进行校时后方可正常使用。

### 注意事项

- 1、巡更器在第一次使用前，请先通过数据通讯线与管理电脑相连，清空巡更器内的记录后可正常使用；
- 2、禁止将该产品用火烘烤；
- 3、禁止自行拆卸巡更器其他任何部件；
- 4、巡更点内含精密电子元器件，请勿用火或高温烘烤，同时也避免用钝器或其他物体大力敲砸；

# Granity

## G-P200 智能巡更管理系统

### 快速使用指南



克立司帝控制系统（上海）股份有限公司  
Crest Control System (Shanghai) Co., Ltd.