



LED 屏使用说明

### 【产品概述】

克立司帝生产的 LED 屏为室外语音系统提示屏，冷轧板喷涂工艺，防雨设计，发光源采用高亮管，可配套车牌识别系统、车位引导系统使用，个性化设计，便于安装，方便维护，外观新颖，兼容性广等优点。

本公司保留对产品进行改进、完善的权利，所以我们不能保证本使用说明与您的产品完全一致，但我们会定期对本说明进行审查并修订。本说明如有任何修改，恕不另行通知。

### 【安装方式】

设备分为三种安装方式

- 1、箱体落地固定式，四行文字显示；
- 2、立杆落地固定式，两行文字显示；
- 3、立杆上固定方式，两行文字显示。

### 【设备参数】

- 1、输入电压：AC220
- 2、工作电压：DC5V（开关电源供电）
- 3、工作电流：<1-15A（由屏的大小决定）
- 4、通讯方式：RS485 或 TCP/IP（出厂默认 TCP/IP）
- 5、通信距离：RS485<1200m  
TCP/IP<100m（理论值）
- 6、工作温度：-20-60 度
- 7、湿度：相对湿度 5%-95%
- 8、存储温度：-20-60 度

### 9、产品型号：

G-85 / G-86 / G-87

### 10、产品尺寸：长\*宽\*高

G-85 长 650mm\*厚 105mm\*高 1500mm

G-86 长 365mm\*厚 75mm\*高 205mm

G-87 长 687mm\*高 368mm\*厚 100mm，立柱高度 800mm

### 11、外壳：钣金

### 12、箱体颜色：铁灰色

### 13、显示颜色：红色

### 【控制板引脚定义】

控制板工作电压为 DC5V，两组通讯方式输出，支持 TCP/IP 或 RS485，一组语音输出，拨码开关可定义设备地址和功能，请根据实际情况调整，具体参照下图：

上电时，会播报设备地址，请根据需求设定。

### 【友情提醒】

初次使用该 LED 屏时，请先检查包装是否完好？

如发现设备在运输过程中被损坏或丢失了任何部件，请通知本公司，我们会尽快为你解决。

服务电话：400-699-6698

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司  
地址：上海市松江区荣乐东路 1100 号

